

APC Back-UPS® 500

Артикул: BC500-RS



Источник бесперебойного питания с евророзетками для электроники и компьютеров

ИБП Back-UPS 500 от APC защищает ваше электронное оборудование от повреждения вследствие отключений электропитания, всплесков и импульсов энергии, а также обеспечивает кратковременное резервное питание от батареи при отсутствии напряжения в сети. ИБП Back-UPS 500 защищает ваше оборудование и подключение к интернету при низком качестве электропитания, обеспечивая максимальную производительность и поддерживая эффективность работы.

Защищает такое оборудование, как:

- Компьютеры и периферия
- Сетевое оборудование (роутеры, модемы)
- Сетевые хранилища данных (NAS)
- Игровые приставки
- Проекторы с импульсным питанием
- Беспроводные стационарные телефоны



Характеристики продукта:

- 1 3 евророзетки с батарейным резервированием питания и сетевым фильтром**
Розетки с батарейным резервированием электропитания и защитой от всплесков энергии предназначены для защиты ответственного электронного оборудования, которому требуется резервное питание от батарей и защита от перенапряжений для сохранения результатов работы и данных в случае отключения или опасных колебаний напряжения в сети.
- 2 Гарантия 2 года**
APC предлагает 2-годовую гарантию с бесплатной поддержкой по телефону и через Интернет, избавляя потребителя от беспокойства
- 3 1 евророзетка с функцией сетевого фильтра**
Розетки с сетевыми фильтрами предназначены для защиты вспомогательного электронного оборудования (принтеры, факсы и т.д.) от опасных всплесков и импульсов энергии без потребления энергии от батареи, необходимой для работы ответственного оборудования при отключении сетевого питания.
- 4 Многоразовый автоматический выключатель**
Обеспечивает быстрое восстановление после перегрузки и защищает плавкие предохранители подключенного оборудования и электронику от электрического повреждения.
- 5 Светодиодный индикатор и звуковые сигналы**
Визуальный и звуковые индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.



Спецификация

Артикул	BC500-RS
Выход	
Выходная мощность	500 ВА / 300 Вт
Выходное напряжение / частота (при работе от сети)	230 В / 50/60+/-3 Гц
Выходное напряжение / частота (при работе от батареи)	230 В +/-8%, 50 или 60 Гц +/-1 Гц (автоопределение)
Выходные соединения	4 евророзетки (3 с батарейным резервированием питания и функцией сетевого фильтра и 1 только с функцией сетевого фильтра)
Тип формы напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Вход	
Максимальный настраиваемый диапазон входного напряжения / частоты	160 – 278 В / 50/60 Гц +/-3 Гц (по умолчанию: 180-266 В, 50 Гц)
Подключение к электросети	Сетевой шнур 1,2 м с евровилкой
Защита от всплесков энергии	
Фильтр электропитания переменного тока	Все розетки
Физические характеристики	
Размеры устройства (В x Ш x Г)	200 x 115 x 256 мм
Масса устройства	5,5 кг
Размеры в упаковке (В x Ш x Г)	343,5 x 200 x 278,5 мм
Масса в упаковке	6,2 кг
Цвет	Черный
Штрих-код	731304305569
Батарея	
Тип батареи	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор, не требующий обслуживания, защищенный от утечек
Параметры батареи	12 В, 7,2 А-ч
Управление	
Сигналы предупреждения и индикации состояния	Светодиодный индикатор и звуковые сигналы
Настраиваемая чувствительность к отклонению входного напряжения от нормы	низкая, средняя (по умолчанию), высокая

APC by Schneider Electric

132 Fairgrounds Rd
West Kingston, RI 02892

www.apc.com

APC
by Schneider Electric